

DD-11型接地继电器

一、应用范围

该继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统中高压三相交流发电机和电动机的接地零序过流保护。

二、主要技术参数

继电器动作电流的整定范围和线圈阻抗值。

型号	整定范围 (mA)	线圈串联		线圈并联	
		动作电流(mA)	阻抗(Ω)	动作电流(mA)	阻抗(Ω)
DD-11/40	10~40	10~20	80	20~40	20
DD-11/50	12.5~50	12.5~25	52	25~50	13
DD-11/60	15~60	15~30	36	30~60	9

各种规格继电器,在线圈串联或并联时,其阻抗角为 $+35^\circ$ 。

- 额定电流: 100mA、频率50Hz。
- 整定刻度误差: 不大于 $\pm 6\%$ 。
- 动作值变差: 不大于6%。
- 返回系数: 不小于0.5。
- 功率消耗: 在最小整定电流时,不大于0.015VA。
- 动作时间: 在1.2倍整定电流时,动作时间不大于0.3s; 3倍整定电流时,动作时间不大于0.1s。
- 触点容量: 电压不大于250V, 电流不大于0.5A时, 继电器触点断开容量在直流有感负荷电路中(时间常数为 $5 \pm 0.75\text{ms}$)为20W, 在交流回路中为100VA。
- 介质强度: 继电器电路与外壳金属之间的绝缘应耐受交流50Hz, 电压2000V历时1min的试验而无击穿或闪络现象。

三、内部接线

